



### Conversion du TATTLE™ en eTATTLE™

Cette simple conversion de l'original Tattle™ en un eTattle™ permet d'obtenir une notification instantanée de fonctionnement de toute version. Tous les Tattle™ sont expédiés avec les orifices de montage pré-perçés pour la future installation du kit de conversion eTattle™. Vous aurez besoin d'un système de contrôle capable d'accueillir une entrée pour chaque eTattle™.


Le kit de conversion eTattle comprend:

- Un contact sec 0,5 A – 200 V N.O. maintenu fermé par un aimant dans son état normal
- Un connecteur DIN à 3 fils\*
- Les vis de montage
- Un bras magnétique

\* Ajoutez de la graisse diélectrique à la fiche / interrupteur pour les emplacements sujets à l'humidité.

Ce kit de conversion (selon la façon dont vous le connectez à votre système de contrôle) peut envoyer une notification instantanée d'une ouverture par SMS ou par e-mail avec des contre-mesures proactives.

**PRODUIT NON CE**



SPST N.O.  
200 Vdc - 0.5 Adc  
140 Vac - 0.35 Aac

1  
|  
2  
Le relai maintenu fermé par un bras magnétique. Le relai est Normalement Fermé par défaut.

Retirer le drapeau sur le côté où l'eTattle est monté et installer le bras magnétique fourni à sa place. Il est recommandé d'utiliser de la Loctite 222MS pour maintenir le bras en place. Ne pas trop serrer.

**Distribué par :**

**US RECO** Régulation et systèmes de haute technicité pour la réfrigération et le conditionnement d'air  
42 allée du Closeau, 93160 Noisy Le Grand – France – Tel +33 (0) 1 43 03 75 05. Fax +33 (0) 1 43 04 91 11  
[www.usreco.com](http://www.usreco.com) /E.mail : [usreco@usreco.com](mailto:usreco@usreco.com)